



#### PRİME GÜÇ

Şebeke yedeği olarak %70 ortalama yükte sınırsız sürede çalışmayı ifade eder. %10 aşırı yüklenmeye müsaade edilir.

#### STANDBY GÜÇ

Şebeke yedeği olarak, değişken yükte sınırlı sürede çalışmayı ifade eder. Aşırı yüklenmeye izin verilmez.

Alimar Portatif Jeneratör 6 kVA

#### Jeneratör

Güç	kVA	Prime	Stand-by
		5,5	6
Jeneratör Modeli:			ALM/SDS(DS)-7000TE
Motor Modeli:			Alimar
Yakıt Tipi:			Dizel
Frekans:			50 Hz
Güç Faktörü:			0,8
Voltaj:			220/380
Çalıştırma Sistemi:			Marşlı
Yakıt Tankı Kapasitesi:			15 lt
Ebatlar - U x G x Y:			905x550x750
Ağırlık:			170

H: Harici

K: Konteyner

TBA: Eklenecektir